



## Ürün Hakkında

Sabit tesislerde, yedek veya sürekli güç kaynağı kullanım sahalarında Go-Business motor jeneratör grubu, güvenilirlik ve yüksek performans sağlar. Üretilen tüm jeneratör grupları için, ön ürün testi ve fabrika imalat testi yapılır.

## Güç (kVA)

| VOLTAJ | Standby Güç (ESP) |       | Prime Güç (PRP) |       | Amper | Power (HP) |
|--------|-------------------|-------|-----------------|-------|-------|------------|
|        | kW                | kVA   | kW              | kVA   | A     | hp         |
| 220    | 9,44              | 11,80 | 8,64            | 10,80 | 50,00 | 18         |

## Genel Özellikler

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Model Adı               | GO-12BJBS             |
| Kullanılan Yakıt Tipi   | Benzin                |
| Motor Markası ve Modeli | Briggs & Stratton VSM |
| Alternatör Markası      | İtalyan               |

## MOTOR ÖZELLİKLERİ

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Motor                              | Briggs & Stratton     |
| Motor Modeli                       | Vanguard USA 18 hp    |
| Silindir Sayısı (L)                | 1 cylinders - in line |
| Yağ Kapasitesi (Filtre Dahil) (lt) | 1,0 L                 |
| Standby Güç (kVA)                  | 11,80                 |
| Prime Güç (kVA)                    | 10,80                 |
| Hız (d/dk)                         | 1500                  |
| Soğutma Metodu                     | Hava                  |
| Batarya ve Kapasite (Miktar/V)     | 1x12                  |

## AÇIK TİP JENERATÖR ÖLÇÜLERİ (mm)

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Boy                         | 580 |
| En                          | 920 |
| Yükseklik                   | 670 |
| Kuru Ağırlık (kg.)          | 118 |
| Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) | 15  |

## Go-Business GO-12BJBS 11,8 KVA BENZİNLİ JENERATÖR

Go-Business GO-12BJBS Kalitesi ile en iyi performans ve güvenliği garanti eder.

- 1.Sınıf Yüksek Kaliteli Motor Alternatör ve Diğer Ekipmanlar.
- Kompakt ve Dayanıklı Dizayn.
- Kolay Bakım ve Pratik Kullanım.
- LED Göstergesi Ekranı (Volt-Frekans-Saat).
- Dayanıklı Go-Business Tekerlek Yapısı.
- 3+2 Yıl Garanti.
- 10 Yıl Kullanım Ömrü.
- Türkiye Üretimi.
- Briggs & Stratton Amerikan Motor.
- İtalyan NSM arka Alternatör.

## Ürün Özellikleri

- Dijital Volt Metre; Jeneratör çalışırken çıkarttığı elektriğin voltajını görebilirsiniz.
- Dijital Hertz Metre; Jeneratör çalışırken çıkarttığı elektriğin frekansını görebilirsiniz.
- Dijital Çalışma Zaman Saati; Jeneratörün çalışma saatini kaydeder ve periyodik bakım takibini kolaylaştırır.

## Go-Business GO-12BJBS BENZİNLİ JENERATÖR TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Marka : Go-Business
- Stok Kodu : GO-12BJBS
- Motor Modeli : Vanguard USA 18 hp
- Faz : Monofaze
- Kosinüs 0.8'e Göre Çıkış Gücü
- Maksimum Güç : 11,80 Kva
- Sürekli Güç : 10,80 Kva
- Kosinüs 1'e Göre Çıkış Gücü
- Maksimum Güç : 9,44 kW
- Sürekli Güç : 8,64 kW
- Dijital Volt Metre : Var
- Dijital Hertz Metre : Var
- Dijital Çalışma Saati : Var
- Yakıt Deposu : 15 Litre
- Yakıt : Kurşunsuz Benzin
- Çalıştırma Sistemi : Marşlı ve İpli
- EnxBoyxYükseklik : 58x92x67 cm
- Ağırlık : 118 Kg

Üretici önceden haber vermeksizin model, teknik özellikler, renk, ekipman, aksesuarlar ve resimler üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. (01.01.2022)